



Ablage T 2.4.8. 409. 47

laufende 14  
Nummer

Verteiler 61, 67, 68, 69 u. 92

Datum 30.5.1973/803

Seit der Veröffentlichung der Technischen Ergänzungen und Änderungen der Baustufe II G MRK in T2.4.8.409.47.1 Ausg.1 sind folgende Schaltungen neu erstellt worden. Sie werden in Kürze im neu gegliederten T-Teil veröffentlicht.

### Schaltungsnachträge:

Betr.:	Fehlermerkmale:	Nr.der Änderung	wann ist diese Änderung durchzuführen ?
--------	-----------------	-----------------	---

#### Schaltungsnachtrag 300-20.5404.6020 Bl.8 Ausg.4

BE	Wenn während einer Amtsverbindung der Fernmeldeschutzschalter der BE auslöst, bleibt die Amtsschleife gehalten.	4-74 (Abb.2)	bei Bedarf
BE	Zerstörung der Kontakte zk2 und zk4 bei ungünstiger Kontaktzeittoleranz und großer Leitungskapazität.	4-107(Abb.3)	bei Bedarf
BE	Dreiergespräch von OVSt-Tln., Vermittlung und NSt-Tln. bei Abfrage eines Flackeranrufes.	4-111(Abb.4)	immer

#### Schaltungsnachtrag 300-20.5404.6020 Bl.12 Ausg.4

AE Rfs	Wenn nach Netzausfall die Spannung wieder da ist, schwingt der Taktgeber für erneuten Anruf und Rückfragenätze nicht sicher an.	4-109a(Abb.5)	bei Bedarf
AE	Beim Einsatz von neuen Gebührenzählern mit längerer Ansprechzeit, muß die Laufzeit des ZS-Zeitgliedes verlängert werden.	4-114(Abb.6)	bei Bedarf

#### Schaltungsnachtrag 300-20.5404.6020 Bl.17 Ausg.2

Sollen Teilnehmer, die halbamts- und kodewahlberechtigt sind, nach betätigen einer Taste vollamtsberechtigt werden, so ist die neu hinzugekommene Anmerkung 2 zu beachten.

#### Schaltungsnachtrag 300-20.5404.6020 Bl.19 Ausg.3

QUs	Trennen der Verbindung bei Amtsüberweisung aus der Gegenanlage durch fälschliches Ansprechen von Rel. JV und CK in Schaltung 300-20.5404.8201.	(Abb.3)	immer
-----	--	---------	-------

Betr.	Fehlermerkmale :	Mr.der Änderung	wann ist diese Änderung durchzuführen?
-------	------------------	-----------------	--

Schaltungsnachtrag 300-20.5404.6020.Bl.20 Ausg.2

TZU	Fälschliches Anlassen der AE bei Amtszuteilung und ausgelöster TZU-Sicherung.	4-72(Abb.2)	bei Bedarf
-----	---	-------------	------------

Schaltungsnachtrag 300-20.5404.6020 Bl.22 Ausg.1

AKW	Bei besetzter Kodewahlrichtung erhält der Tln. keinen Besetztton.	4-105	immer
-----	---	-------	-------

Schaltungsnachtrag 300-20.5404.6721 Ausg.1

Schaltungsnachtrag zur Steuerung zum Rufnummerngeber in Tastwahlanlagen.Entkoppelung von Leitungen.

Schaltungsnachtrag 300-20.5404.7251 Ausg.2

Schaltungsnachtrag zum Register für Tastenwahl

Schaltungsnachtrag 300-20.1608.0211 Ausg.1

Schaltungsnachtrag zur Änderungsschaltung zum Zahlengeber nach Schaltung 300-20.1608.0110,damit dieser in Tastenwahlanlagen als Wahlumsetzer verwendet werden kann.

Schaltungsnachtrag 300-20.2300.0401 Ausg.1

Schaltungsnachtrag zur Personensucheinrichtung 300-20.2300.0400 wenn es bei der Wahl von einem Schauzeichenapparat aus zu Falschwahl kommt.

### Ergänzungsschaltungen:

Koppelfeldeinsteller für Prüfzwecke	300-20.5404.6250 A1
Umschaltung der NSt.Berechtigungen	300-20.5404.6930 A1
Verhinderung von vorzeitiger Wahl	300-20.5404.8030 A1
Schleifenimpulsübertragung	300-20.5404.8270 A1



Übersicht der bisher erschienenen Schaltungsnachträge  
zur Nebenstellen-Anlage II G MRK

Bevor mit der elektrischen Prüfung einer II G MRK begonnen wird, sollte man sich unbedingt davon überzeugen, ob alle notwendigen Schaltungsänderungen durchgeführt sind. Zu diesem Zweck vergleicht man die umseitige Tabelle mit den Klebeschildchen, die sich auf der Stirnseite der Leiterplatten befinden (siehe auch T2.3.8.500.5 Bl. 3). Treten hierbei Abweichungen auf, so ist auf den Blättern T2.4.8.6.1 Bl. 2 - ... zu kontrollieren, ob bzw. in welchem Fall die entsprechende Änderung noch durchgeführt werden muß.

Sollten in den Schaltungsmappen nicht alle Nachtrags-schaltungen enthalten sein, so sind diese unter Angabe der Daten der VA's, Ausgangsdaten sowie der Sachnummern in Frankfurt bei Abt. 2263 zu reklamieren.

Im Folgenden sind von den Schaltungsnummern jeweils nur die letzten 4 Ziffern angegeben. Sollten die restlichen Ziffern vom Nummernkreis der II G MRK abweichen (300-20.5404. ...), so ist dies durch ein Sonderzeichen angegeben:

- = 300-20.1608.0110
- ▲ = 300-20.1611.0300
- = 300-20.2300.0401

